



Guia Rápido de Utilização da NDL-100

ANTES DE INSTALAR O PRODUTO, CARREGAR AS BATERIAS POR ATÉ 08 HORAS.

1. Após concluir a instalação

- ✓ Quando pressionar o botão NITGEN, soará um *beep* prolongado indicando que não há nenhum usuário cadastrado e então a luz do sensor biométrico ascenderá para fazer o registro da primeira impressão digital.
- ✓ A primeira digital cadastrada, sempre será considerada como o primeiro Usuário MASTER na fechadura.
- ✓ Em todos os cadastrados de usuários é necessário posicionar o dedo duas vezes sobre o sensor quando ligado, ou seja, quando acender o sensor posicione o dedo, retire quando a luz apagar e posicione novamente quando a luz ascender. O processo de cadastro será confirmado com um *beep* e o led verde.

2. Registrando a digital do primeiro usuário MASTER

- 2.1 Pressione o botão NITGEN (parte externa frontal da fechadura);
- 2.2 Posicione o dedo sobre leitor (quando ligado);
- 2.3 Posicione novamente o dedo no leitor para confirmar (quando ligado);
- 2.4 O led **verde** ligado e um *beep* confirmarão o registro com sucesso.

3. Registrando digital dos demais usuários MASTERS (máximo 05).

- 3.1 Pressione o botão NITGEN (parte externa frontal da fechadura);
- 3.2 Colocar o dedo do primeiro Usuário MASTER no leitor (quando ligado);
- 3.3 Aguarde a confirmação da validação do Usuário Máster com o led **verde** aceso;
- 3.4 Pressione o botão registrar por 3 segundos (botão azul), a luz do sensor acenderá;
- 3.5 Posicione o dedo sobre leitor (quando ligado);
- 3.6 Posicione novamente o dedo no leitor para confirmar (quando ligado);
- 3.7 O led **verde** ligado e um *beep* confirmarão o registro com sucesso.

4. Registrando digital dos usuários autorizados

- 4.1 Pressione o botão NITGEN (parte externa frontal da fechadura);
- 4.2 Colocar o dedo de um Usuário MASTER no leitor (quando ligado);
- 4.3 Pressione o botão registrar com um toque rápido apenas (botão azul);
- 4.4 Posicione o dedo do usuário comum, sobre leitor (quando ligado);
- 4.5 Posicione novamente o mesmo dedo, para confirmar (quando ligado);
- 4.6 O led **verde** ligado e um *beep* confirmarão o registro com sucesso.

5. Excluindo Digitais Selecionadas

- 5.1 Pressione o botão NITGEN (parte externa frontal da fechadura);
- 5.2 Colocar o dedo de um administrador no leitor (quando ligado);
- 5.3 Pressione o botão apagar (botão vermelho);
- 5.4 Posicione o dedo do usuário a ser apagado, sobre leitor (quando ligado);
- 5.5 O led **verde** ligado e um *beep* confirmarão o registro com sucesso.

6. Excluindo todas as digitais da fechadura

Este procedimento somente será necessário quando:

- A capacidade de armazenamento de digitais da fechadura estiver completa (40 digitais) e precisar incluir novos usuários ou,
 - Impossibilidade de exclusão de alguma digital, causado pela ausência do usuário cadastrado (ex: ex-funcionário).
- 6.1 **Pressionar simultaneamente**, por pelo menos 3 segundos, os botões **NITGEN** (parte externa frontal da fechadura), **AZUL (de inclusão)** e **Vermelho (de exclusão)**;
 - 6.2 Soará um *beep*, **confirmando a exclusão** de todas as digitais.

Acessando os ambientes com a fechadura instalada

- Pressione o botão NITGEN e coloque o dedo sobre o leitor, para confirmar a identidade do usuário. Se o usuário for confirmado, o led **verde** ficará ligado e a trava da fechadura liberada para o acesso.
- Se o usuário não estiver cadastrado, o led **vermelho** ficará ligado e o acesso, negado.

Confirmando o isolamento do ambiente interno

- Para acionar a trava da fechadura e isolar o acesso ao ambiente interno, basta **bater suavemente a porta** no batente ou, **dar um leve toque para baixo, na maçaneta** interna do produto.
- Uma **luz vermelha**, na parte interna da fechadura (logo abaixo dos botões **Azul** e **Vermelho**) ficará ligada até o correto isolamento do ambiente.

A T E N Ç Ã O:

Recomendamos **não alterar a posição da trava de acesso após a instalação**. Esta trava de acesso fica no batente da porta, onde a lingüeta da fechadura encaixa, podendo ser movimentada para cima ou para baixo. Dependendo do posicionamento desta trava, a segurança da impressão digital estará desativada e o acesso ao ambiente INTERNO será liberado para todos os usuários.

