



Guia Rápido de Utilização Fechadura NDL-600

1 – Depois da Instalação

Quando a instalação da fechadura estiver completa, você deve entrar com uma nova senha gerente e a senha padrão **123** será substituída.

2 – Registrar uma Senha (10 senhas para gerenciamento)

- Abrir a porta
- Pressionar o botão *
- Digitar a senha
- Pressionar o botão #
- Pressionar o botão REG até tocar um beep
- Pressionar o botão *
- Entrar com a senha (número de 4 ~ 12 dígitos)
- Pressionar o botão #

3 – Apagar uma senha

- Abrir a porta
- Pressionar o botão *
- Digitar a senha
- Pressionar o botão #
- Pressionar o botão DEL até tocar um beep
- Pressionar o botão *
- Entrar com o a senha
- Pressionar o botão #

4 – Registrar uma digital

- Abrir a porta
- Pressionar o botão *
- Digitar a senha
- Pressionar o botão #
- Pressionar o botão REG até tocar um beep
- Pressionar o botão #
- Colocar o dedo no sensor (quando apagar retirar o dedo)
- Colocar novamente o dedo no sensor (quando ligado)

5 – Apagar uma digital

- Abrir a porta
- Pressionar o botão *
- Digitar a senha
- Pressionar o botão #
- Pressionar o botão DEL até tocar um beep
- Pressionar o botão #
- Colocar o dedo no sensor

6 – Cadastro manual – 100 usuários com digital e ID

- Abrir a porta
- Pressionar o botão *
- Digitar a senha
- Pressionar o botão #
- Pressionar o botão REG até tocar um beep
- Insira código cadastral com 2 dígitos (01 ~ 99)
- O sensor ligará automaticamente para o registro de uma digital

7- Apagar um cadastro manual

É possível apagar todo o registro de um usuário colocando apenas o seu número de cadastro (não necessita da presença do usuário).

- Abrir a porta
- Pressionar o botão *
- Digitar a senha
- Pressionar o botão #
- Pressionar o botão DEL até tocar um beep
- Insira código cadastral com 2 dígitos (01 ~ 99) ou digital

8 – Registrar um controle remoto (10 controles)

- Abrir a porta
- Pressionar o botão *
- Digitar a senha
- pressionar o botão #
- pressionar o botão REG até tocar um beep
- pressionar o botão OPEN
- pressionar o botão do controle remoto para gravar.

9 – Apagar um controle remoto

- Abrir a porta
- Pressionar o botão *
- Digitar a senha
- pressionar o botão #
- pressionar o botão DEL até tocar um beep
- pressionar o botão OPEN
- pressionar o botão do controle remoto para apagar.

10 - Cancelar Sinal de Alarme com a Digital

- pressionar #
- colocar a digital

11 – Cancelar Sinal de Alarme com a Senha

- pressionar *
- digitar a senha
- pressionar #

12 – Como mudar para o modo manual (com o modo manual ativo a trava da porta ficará aberta)

- Ativar modo manual: pressionar o botão OPEN até tocar um beep e a trava abrir
- Desativar modo manual: pressionar botão RESET

13 – Como zerar a memória.

- Com a porta aberta faça a validação com senha.
- Pressione o botão DELETE e RESET por 3 segundos e, em primeiro lugar, retire o dedo do botão RESET.

14 – Como inverter a lingüeta da fechadura.

- Com a porta aberta faça a validação com senha.
- Pressionar RESET
- Pressionar REG
- Pressionar * 1 #.

15 – Como voltar a posição inicial da lingüeta da fechadura:

- Com a porta aberta faça a validação com senha.
- Pressionar RESET
- Pressionar REG
- Pressionar * 3 #.